

## Výsuvná zásuvková lišta

### Návod k použití

Tento blok umožňuje diskrétně přidat 4 zásuvky k pracovní ploše v kuchyni nebo kanceláři. V případě potřeby ho stačí svísele zasunout.

Jeho pevná konstrukce a těsnicí spoje ho dovolují používat v rušném prostředí. Harmonicky se začlení do své oblasti použití díky svému pečlivému provedení.

### INSTALACE


**POZOR:** počítejte s minimální rezervou 280 mm pro hloubku pod pracovní plochou, aby zasouvatelný blok mohl správně zapadnout.

Vyvrtejte otvor v pracovní ploše děrovkou nebo vrtákem vhodným pro materiál o průměru 100 mm:



Můžete také vyvrtat otvory o průměru 10 mm uvnitř nakresleného kruhu, jako šablonu použijte upínací kroužek vysouvatelného bloku. Potom vyřízněte podél čáry vykružovačkou.

Usaďte blok a přišroubujte první upínací kroužek pod pracovní plochou nebo pracovním stolem:



Pak přišroubujte druhý upínací kroužek, aby celý blok správně držel.

### POUŽITÍ

Zatlačte na střed víka (1):

Táhněte za víko, použijte ho jako držadlo (2):


Zapojte kabely vašich elektrických spotřebičů (3):



1



2



3

### CHARAKTERISTIKA

4 zásuvky (2 vodiče+ uzemnění) 16 A  
Napájecí kabel: H05W-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Délka napájecího kabelu: asi 1,50 m  
Jmenovité napětí: 230 V~mono  
Maximální provozní proud: 16 A  
Maximální výkon: 3680 W - 230 V~  
IP20